

---

## ORDENADOR PORTÁTIL PHOENIX VOYAGER T3

El ordenador portátil Phoenix Voyager T3 destaca por su ligereza y máxima portabilidad. Con sus reducidas dimensiones, tan sólo 12,1" y un peso de 1,83 kg. ofrece las más completas prestaciones.

Está dotado de la última tecnología biométrica, con Lector de huellas dactilares para garantizar la máxima seguridad y privacidad. Incorpora interesantes funciones como la webcam de alta calidad, lector de tarjetas 4 en 1 y Wifi , lo que lo convierte en un equipo extremadamente ligero y funcional.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CORE 2 DUO T7300 / 12.1 / 2GB / 120GB / DVD±RW / WIFI / BT / 256MB / WEBCAM / LECTOR HUEL

Pantalla 12.1", Resolución 1280 x 800 WXGA Wide Screen Glare

Peso 1.83 KG

Dimensiones 296mm x 227mm x 26.3-31mm

SANTA ROSA

Procesadores soportados Segunda generación Intel® Core™2 Duo, 800MHz

FSB, Socket P

Memoria soportada Soporta (2) 512MB / 1GB 533 / 667, Max 2GB

Chipset Intel® 965GM Express

Networking

LAN Realtek 8101E 10 / 100 LAN Full / Half Duplex

Wireless Intel® PRO / Wireless™ 3945ABG ó 4965AGN Network

Modem Módem interno Motorola ML3054 56K MDC 1.5

I / O

Gráficos / Video Intel® X3000 256MB SMA

Unidad Óptica DVD-ROM / -R / -RW Dual DL / HD-DVD (opcional)

Disco duro soportado Soporta (1) Serial ATA II 2.5" (9.5mm) Hard Drive

Cámara / Webcam Integrada Cámara CMOS 1.3 Mega Pixel

TouchPad PS / 2 Touch Pad con 2 botones

Teclado 84 teclas con emulación de 101 / 102 teclas

PC Card Slot 1 x Mini PCI-e, 1 x ExpressCard

Lector tarjetas SD / MMC / MS / MS-Pro 4-en-1 Card Reader

Altavoces 2 x Altavoces Stereo 1.5W

Audio Realtek ALC268 2 Channel HD Audio

Audio-Out Ports 1 x Puerto de Auriculares con función S / PDIF

Micrófono 1 x Entrada de micrófono / Micrófono interno integrado

Video Interface 1 x 15-pin puerto VGA CRT

USB 3 x USB 2.0

Firewire 1 x IEEE 1394 Port

Ethernet Port 1 x RJ-45 LAN 10 / 100Mbps

Modem Port 1 x RJ-11 Modem

Seguridad FingerPrint Biométrico, Kensington Lock

Bateria

Tipo de Bateria 4 celdas - 2200mAh

Tiempo carga de batería 4 horas para carga completa de la batería con el sistema apagado

Adaptador de Corriente A / C Universal 65W. 2 y 3 pins